



仕 様 書

品名	卓上型 20W アンプ
品番	FA-202

項 目 名	仕 様
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz DC24V (試験電圧 DC28V)
定 格 消 費 電 力	32W(電気用品安全法に基づく)
消 費 電 流	定格出力時：AC0.8A以下、DC1.8A以下 待機時：AC120mA 以下 無信号時：AC180mA 以下
定 格 出 力	20W
出 力 負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	500Ω (ハイインピーダンス 100系) 250Ω (ハイインピーダンス 70系) 4Ω~16Ω (ローインピーダンス)
ひ ず み 率	1%以下
周 波 数 特 性	100Hz ~ 15 kHz 偏差±3dB (定格出力-10dB時)
音 質 調 整	低音：100Hz時 +10dB/-10dB 高音：10kHz時 +10dB/-10dB
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク 1：-62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付、φ6.3標準ジャック マイク 2/ライン 1：-62dBV 600Ω 電子平衡 /-22dBV 10kΩ 電子平衡 (スライドスイッチ切替式)、音量調節器付、φ6.3標準ジャック ライン 2：-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、RCAピンジャック ページング：-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡、半固定音量調節器付 100系入力：約100V 20kΩ 平衡、半固定音量調節器付 音量調節器センター位置と最大位置の感度差 8dB
信 号 対 雑 音 比	マイク 1, 2：60dB 以上 ライン 1, 2：70dB 以上 ページング：70dB 以上 100系入力：70dB 以上
ラ イ ン 出 力 付 帯 機 能	0dBV 600Ω 不平衡、RCAピンジャック ・ミュート ページングの信号入力でマイク 1, マイク 2/ライン 1, ライン 2の音量を減衰させる。 マイク 2/ライン 1の信号入力でマイク 1, ライン 2の音量を減衰させる。 減衰量 マイク 1：40dB 以上 マイク 2/ライン 1：40dB 以上 ライン 2：40dB 以上 ・リモートコントロール アンプの電源は無電圧メーク接点により起動する。 (接点容量 DC24V 10mA)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。



仕 様 書

品名	卓上型 20W アンプ
品番	FA-202

項 目 名	仕 様
付 帯 機 能	<ul style="list-style-type: none"> ・ ページング起動 無電圧メーク接点により起動、内蔵 2 音チャイム動作 チャイム：半固定音量調節器付
表 示	電源表示灯：LED（青）
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ～ +50℃
外 装	前面パネル：鋼板、半艶黒 後面パネル：鋼板、半艶黒 カバー：鋼板、半艶黒
外 形 寸 法	幅 約 272mm×高さ 約 103mm×奥行 約 304mm
質 量	約 4.2kg
付 属 品	取扱説明書(保証書付) φ6.3 ステレオプラグ

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。