



仕 様 書

品名	SG-122 用 20W PA アンプ
品番	MA-427
概要	本機は SG-122 用の汽笛スイッチを搭載した 20W 出力アンプです。汽笛スイッチを押している間、SG-122 から汽笛を鳴らすことができます。 また、付属のマイクロホンを用いて SG-122 から拡声放送できます。

項 目 名	仕 様
定 格 電 圧	DC24V バッテリー (標準電圧 DC28V)
使 用 電 圧 範 囲	DC20~30V
定 格 出 力 時 消 費 電 流	1.3A
定 格 出 力	20W
負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	16Ω
ひ ず み 率	5%以下 (1kHz、定格出力時)
信 号 対 雑 音 比	50dB 以上
周 波 数 特 性	200Hz~8kHz 偏差 3dB 以内 (定格の-10dB 出力時)
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク: 2.45mV (-52dBV) 600Ω 不平衡 ライン: 775mV (-2dBV) 10kΩ 不平衡
接 続 方 式	マイク: 2 極大型単頭プラグ(φ6.3) 音量調節器付 ライン: 本体内部基板に直接はんだ付け 音量調節器なし
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+50°C
外 装	前面パネル ABS 樹脂 マンセル N1 近似色 ブラック 後面シャーシ 鋼板 黒 ZAM®鋼板(*1) 表材色
外 形 寸 法	幅 約 94mm×高さ 約 40mm×奥行 約 131mm
質 量	約 590g
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) ×1 マイクロホン (取付金具付) ×1 ヒューズ (5A) ×1 取付金具 ×1 取付ねじ類 ×1 セット アンプ電源コード (赤) ×1 アンプ電源コード (黒) ×1

*1: ZAM®は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。

ZAM®は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した、溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。